QCY-T1

Návod k obsluze

Přehled

Výběr správných nástavců



Doporučujeme vyzkoušet nejprve nástavce střední velikosti, které sedí správně většině uživatelů.

První spárování



Vyjměte sluchátka z pouzdra a znovu je umístěte zpět. Tím dojde k aktivaci sluchátek.

Poznámka: Nejsou-li sluchátka správně nabita, připojte nejprve celé pouzdro k nabíječce / napájenému USB výstupu. Více informací naleznete v další kapitole.

Jak sluchátka spárovat

Po úspěšné aktivaci sluchátek je opět vyjměte z pouzdra. Sluchátka se automaticky navzájem spárují. Pravé sluchátko se zároveň automaticky přepne do párovacího módu (po zhasnutí diody na levém sluchátku). Nyní stačí pouze zvolit v dostupných BT zařízeních na telefonu QCY - T1_R, aby došlo ke spárování sluchátek s telefonem.

(Nedojde-li k úspěšnému spárování dle popisu, postupujte podle následujících kroků.)



Vypněte obě sluchátka (přidržením MFT tlačítek) a poté znovu stiskněte a držte obě MFT tlačítka cca 20 s (LED bliká červeně a bíle, poté zhasne a za 10 s blikne červeně a bíle 3x). Aktivujte obě sluchátka (držte 1 s MFT tlačítka, 2x červené a bílé bliknutí), aby došlo k jejich vzájemnému spárování. Pravé sluchátko se poté přepne do párovacího módu. Vyhledejte na telefonu mezi dostupnými BT zařízeními QCY-T1_R a klepněte pro jejich připojení.

Poznámka: Pokud se sluchátkům během 20 s nepodaří vzájemně spárovat, přepnou se obě do párovacího módu pro spárování s telefonem.

Funkce

Zapnutí

Metoda 1: po vyjmutí z pouzdra se sluchátka automaticky zapnou (LED dioda svítí bíle).
Metoda 2: vypnutá sluchátka zapnete přidržením MTF tlačítka po dobu 1 s (dioda svítí bíle).



Vypnutí

Držte 3 s zmáčknuté MTF tlačítko (dioda se na 2 s rozsvítí červeně).



Ignorování hovoru

Držte 1 s zmáčknuté MTF tlačítko a hovor bude odmítnut.



Přijetí hovoru

Stiskněte MTF tlačítko pro přijetí / ukončení hovoru.



Přepnutí zvukového výstupu

Přidržením MTF tlačítka během hovoru na 1 s přepnete zvuk hovoru ze sluchátek na telefon.



Zapnutí / vypnutí funkce Mute (Ztišení)

Funkci Mute aktivujete dvojitým stisknutím MTF tlačítka během telefonického hovoru.



Přehrávání / pauza

Přehrávání hudby můžete pozastavit / obnovit stisknutím MTF tlačítka.



Další / předchozí skladba

Dvojitým stisknutím MTF tlačítka během přehrávání změníte přehrávanou skladbu (pravé sluchátko pro následující a levé pro předchozí skladbu).



Hlasový asistent

Aktivaci provedete přidržením MTF tlačítka 1 s (pokud nehraje hudba ani není aktivní hovor).



Připojení jediného sluchátka v režimu MONO

Aktivujte (zapněte) pouze jedno sluchátko (dioda svítí bíle), stiskněte krátce MTF tlačítko pro připojení k telefonu (poslednímu použitému zařízení).

Dobíjení sluchátek

Vložte obě sluchátka do dobíjecího pouzdra (na správnou pozici je usadí magnet). Na obou sluchátkách se rozsvítí červená dioda. Po nabití sluchátek se dioda na minutu rozsvítí bíle.

Dobíjení pouzdra

Pouzdro nabijete připojením k nabíječce / výstupu USB pomocí kabelu. Během nabíjení svítí dioda zeleně, po nabití dioda zhasne.

Technická specifikace

Model: T1
Dosah: 10 m (bez překážek)
Bluetooth verze: V5.0
Nabíjení: cca 2 h
Pohotovostní výdrž: cca 120 h
Výdrž na jedno nabití: cca 4 h
Baterie: Li-ion, 3.7 V, 43 mAh
Bluetooth profily: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Baterie v pouzdře : 3.7V, 380mAh
Nabíjení: 5V, 500mA

Tipy

1. Před prvním použitím sluchátek si prostudujte návod k použití.
2. Před prvním použitím je nutné sluchátka plně nabít.
3. Pokud sluchátka delší dobu nepoužíváte, čas od času je znovu nabijte.
4. Používejte pouze kvalitní ověřené nabíječky.
5. Nedaří-li se sluchátka spárovat s telefonem, zkontrolujte, zda je aktivní párovací režim. Párovací mód se po čase sám ukončí a je nutné jej v případě nutnosti znovu aktivovat.

Upozornění

1. Sluchátka nikdy nerozebírejte, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě záruky.
2. Neodkládejte sluchátka na místech s vysokou teplotou (nad 45 stupňů) nebo vlhkostí.
3. Na diodu se nikdy nedívejte zblízka, aby nedošlo k poškození zraku.
4. Nepoužívejte sluchátka během bouřky, aby nedošlo k poškození nebo úrazu el. proudem.
5. K čistění nepoužívejte žádné chemikálie. Vhodný je pouze vlhký hadřík.
6. Sluchátka udržujte vždy suchá.

Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na následující druhy závad:

1. Poškození způsobené neautorizovaným zásahem do zařízení.
2. Fyzické poškození sluchátek způsobené pádem nebo nárazem.
3. Poškození vyšší mocí.

Výrobce: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Adresa: Dalingya Industrial Zone, Daojrao Town, Dongguan City, Guangdong, Chian.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

RoHS

MADE IN CHINA FCC ID: RDR-Q26