QCY-T1

Návod na obsluhu

Prehľad

Výber správnych nástavcov



Odporúčame vyskúšať najprv nástavce strednej veľkosti, ktoré sedia správne väčšine užívateľov.

Prvé spárovanie



Vyberte slúchadlá z puzdra a znovu ich umiestnite späť. Tým dôjde k aktivácii slúchadiel.

Poznámka: Ak nie sú slúchadlá správne nabitá, pripojte najprv celé puzdro k nabíjačke / napájanému USB výstupu. Viac informácií nájdete v ďalšej kapitole.

Ako slúchadlá spárovať

Po úspešnej aktivácii slúchadiel je opäť vyberte z puzdra. Slúchadlá sa automaticky navzájom spárujú. Pravé slúchadlo sa zároveň automaticky prepne do párovacieho módu (po zhasnutí diódy na ľavom slúchadle). Teraz stačí len zvoliť v dostupných BT zariadeniach na telefóne QCY - T1_R, aby došlo ku spárovanie slúchadiel s telefónom.

(Ak nedôjde k úspešnému škárovanie podľa popisu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.)



Vypnite obe slúchadlá (podržaním MFT tlačidiel) a potom znova stlačte a držte obe MFT tlačidlá cca 20 s (LED bliká na červeno a bielo, potom zhasne a za 10 s blikne červeno a bielo 3x). Aktivujte obe slúchadlá (držte 1 s MFT tlačidlá, 2x červené a biele bliknutie), aby došlo k ich vzájomnému škárovanie. Pravé slúchadlo sa potom prepne do párovacieho módu. Vyhľadajte na telefóne medzi dostupnými BT zariadeniami QCY-T1_R a kliknite pre ich pripojenie.

Poznámka: Ak sa slúchadlám počas 20 s nepodarí vzájomne spárovať, prepnú sa obe do párovacieho módu pre spárovanie s telefónom.

Funkcie

Zapnutie

Metóda 1: po vybratí z puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú (LED dióda svieti na bielo).
Metóda 2: vypnutá slúchadlá zapnete podržaním MTF tlačidla po dobu 1 s (dióda svieti na bielo).



Vypnutie

Držte 3 s stlačené MTF tlačidlo (dióda sa na 2 s rozsvieti červeno).



Ignorovanie hovoru

Držte 1 s stlačené MTF tlačidlo a hovor bude odmietnutý.



Prijatie hovoru

Stlačte MTF tlačidlo pre prijatie / ukončenie hovoru.



Prepnutie zvukového výstupu

Pridržaním MTF tlačidla počas hovoru na 1 s prepnete zvuk hovoru zo slúchadiel na telefón.



Zapnutie / vypnutie funkcie Mute (Stíšenie)

Funkciu Mute aktivujete dvojitým stlačením MTF tlačidla počas telefonického hovoru.



Prehrávanie / pauza

Prehrávanie hudby môžete pozastaviť / obnoviť stlačením MTF tlačidla.



Ďalšie / predchádzajúca skladba

Dvojitým stlačením MTF tlačidla počas prehrávania zmeníte prehrávanú skladbu (pravé slúchadlo pre nasledujúce a ľavé pre predchádzajúcu skladbu).



Hlasový asistent

Aktiváciu vykonáte pridržaním MTF tlačidla 1 s (ak nehrá hudba ani nie je aktívny hovor).



Pripojenie jediného slúchadlá v režime MONO

Aktivujte (zapnite) iba jedno slúchadlo (dióda svieti bielo), stlačte krátko MTF tlačidlo pripojenia k telefónu (poslednému použitému zariadení).

Dobíjanie slúchadiel

Vložte obe slúchadlá do dobíjacieho puzdra (na správnu pozíciu je usadí magnet). Na oboch slúchadlách sa rozsvieti červená dióda. Po nabití slúchadiel sa dióda na minútu rozsvieti bielo.

Dobíjanie púzdra

Puzdro nabijete pripojením k nabíjačke / výstupu USB pomocou kábla. Počas nabíjania svieti dióda zelene, po nabití dióda zhasne.

Technická špecifikácia

Model: T1
Dosah: 10 m (bez prekážok)
Bluetooth verzie: V5.0
Nabíjanie: cca 2 h
Pohotovostná výdrž: cca 120 h
Výdrž na jedno nabitie: cca 4 h
Batéria: Li-ion, 3.7 V, 43 mAh
Bluetooth profily: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Batérie v puzdre: 3.7V, 380mAh
Nabíjanie: 5V, 500mA

Tipy

1. Pred prvým použitím slúchadiel si preštudujte návod na použitie.
2. Pred prvým použitím je nutné slúchadlá plne nabiť.
3. Ak slúchadlá dlhšiu dobu nepoužívate, čas od času je znova nabite.
4. Používajte len kvalitné overené nabíjačky.
5. Nedarí Ak sa slúchadlá spárovať s telefónom, skontrolujte, či je aktívny párovací režim. Párovací mód sa po čase sám ukončí a je nutné ho v prípade nutnosti znovu aktivovať.

Upozornenie

1. Slúchadlá nikdy nerozoberajte, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo strate záruky.
2. Neodkladajte slúchadlá na miestach s vysokou teplotou (nad 45 stupňov) alebo vlhkosťou.
3. Na diódu sa nikdy nepozerajte zblízka, aby nedošlo k poškodeniu zraku.
4. Nepoužívajte slúchadlá počas búrky, aby nedošlo k poškodeniu alebo úrazu el. prúdom.
5. Na čistenie nepoužívajte žiadne chemikálie. Vhodný je iba vlhkú handričku.
6. Slúchadlá udržujte vždy suchá.

Záručné podmienky

Záruka sa nevzťahuje na nasledovné druhy závad:

1. Poškodenie spôsobené neautorizovaným zásahom do zariadenia.
2. Fyzické poškodenie slúchadiel spôsobené pádom alebo nárazom.
3. Poškodenie vyššou mocou.

Výrobca: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Adresa: Dalingya Industrial Zone, Daojrao Town, Dongguan City, Guangdong, Chian.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

RoHS

MADE IN CHINA FCC ID: RDR-Q26