


## Áttekintés

Válasszon EarTip-eket



LED

MFB-1



Ajánlott először a közepes EarTips-ekkel kipróbálni, a legtöbb embernél működik.

## (Az első párosításhoz)



Vegye ki az EarBuds-ot a tokjából (mindkettőt), majd helyezze őket vissza a tokba, hogy aktiválja azokat. **Megegyezés:** Ha az EarBuds nem töltődik fel, kérjük töltsön fel a tokot az USB kábellel (részletekért hivatkozzon a következő lépésre).

## Hogyan párosítsuk

Helyezze mindkét EarBud-ot a töltőtokba, hogy aktiválja őket, majd vegye ki a tokból és automatikusan bekapcsolnak és párosítnak. A jobb EarBud automatikusan párosítási módba fog lépni mikor a LED kikapcsol a bal EarBud-on. Mobiltelefonon, keresse a QCY-T1\_R névet és válassza ki, hogy mindkét EarBud-ot a telefonhoz csatlakoztassa.

(Kérjük vegye el a következő lépéseket, ha nem sikerül csatlakozni.)



Kapcsolja ki mindkét EarBud-ot és nyomja meg és tartsa az ujját mindkét fülhallgató MFB-jén 20 másodpercig (a LED piros és fehér színben felvilágít, majd kikapcsol majd 10 másodperccel később pirosan és fehéren 3-szor). Nyomja meg és tartsa nyomva a két EarBud-ot 1 másodpercig a bekapcsoláshoz. (a LED vörös-fehéren villog kétszer) és a két EarBud összekapcsolódik. A jobb EarBud automatikusan párosítási üzemmódba lép (a LED vörös és fehéren villog) mikor a LED a bal EarBud-on kikapcsol. Mobiltelefonon keresse a QCY-T1\_R nevet és válassza ki, hogy mindkét EarBud-ot a telefonhoz csatlakoztassa.

**Megegyezés:** ha két EarBuds nem tud egymáshoz csatlakozni 20 mp alatt, akkor párosítási módba lépnek (telefonhoz csatlakoztatható).

## Funkciók

### Bekapcsolás

1. módszer: vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból és s automatikusan be fognak kapcsolni (a LED fehéren világít).  
2. módszer: kapcsolja ki a fülhallgatókat és tartsa nyomva a multifunkciós gombot (MFB) 1 másodpercig, hogy bekapcsolja őket (a LED fehéren világít).



Tartsa nyomva

### Kikapcsolás

Tartsa nyomva az MFB-t legalább 3 másodpercig (vörös LED bekapcsol 2 másodpercig).



Tartsa nyomva

### Hívás elutasítása

Tartsa nyomva az MFB-t 1 másodpercig, hogy elutasítsa a bejövő hívást.



Tartsa nyomva

## Hívás fogadása


Nyomja meg a multifunkciós gombot (MFB) hívásindításhoz, illetve megegyeszen annak befejezéséhez.



Erintse meg az

## Váltson audió kimenetet

Hívás közben, nyomja le az MFB-t 1 mp-re, hogy a hangkimenetet váltogassa a telefon és a fülhallgatók között.



Tartsa nyomva

## Némítás be/ki

Amikor hívásban van, érintse meg kétszer az MFB-t, hogy a némítást be/ki kapcsolja.



Duplán érintse meg

## Lejátszás/Szünet

Amikor sztereó módban, készenléti üzemmódban van a készülék, nyomja meg az MFB-t, hogy elindítsa a lejátszást, szünetet megint érintse meg azt.



Erintse meg az

## Zeneshám váltása Előre/vissza

Mikor zenét játszik, nyomja meg duplán az MFB-t a jobb/bal EarBud-on, hogy visszafelé, vagy előre léptessen a számok között.



Dupla érintés

## Hangszisztem

Készenléti üzemmódban nyomja le az MFB-t 1 másodpercig, hogy aktiválja a hangszisztemet (pl. Siri).



Tartsa nyomva

## A következő funkciók csak monó-módban használhatóak

### Single EarBud Újracsatlakozás

Kapcsoljon be egy EarBud-ot (a LED fehéren fog világítani), nyomja meg az MFB-t a legutóbb használt készülékhez történő csatlakozáshoz, ha van ilyen.

### Töltsse a fülhallgatókat

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba (az érintkezőknek megfelelően kell érintkezniük).  
A LED állandó pirosan fog világítani, mikor töltés és fehéren vált 60 másodpercig, amikor feltöltődik.

### Töltsse a tokot

Kérjük töltsse a tokot USB kábellel.  
A LED állandó zölden világít mikor a tok töltés alatt áll és kikapcsol, amint feltöltődött.

Szabvány: Q/HL 1-2016 Q/HL 2-2017 Gyártó: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd. Cím: Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong, China

**Importőr:**  
Beryko s.r.o.  
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň  
www.beryko.cz